

Regulament de modificare a Regulamentului privind instalațiile pe cablu

Adoptat de Autoritatea feroviară norvegiană la 26 iunie 2025, în temeiul articolului 4 din Legea nr. 29 din 22 mai 2017 privind instalațiile pe cablu, a se vedea Decizia de delegare nr. 633 din 22 mai 2017

Regulamentul nr. 2383 din 20 decembrie 2022 privind instalațiile pe cablu (Regulamentul privind instalațiile pe cablu), se modifică după cum urmează:

Articolul 2-2. Nivelul acceptabil de siguranță pentru instalațiile pe cablu destinate transportului de persoane are următoarea formulare:

Toate instalațiile pe cablu destinate transportului de persoane trebuie să aibă un nivel acceptabil de siguranță.

Se consideră că o instalație pe cablu are un nivel acceptabil de siguranță atunci când:

- a. respectă documentația care stă la baza autorizației de funcționare și a modificărilor ulterioare, care a fost raportată și prelucrată de Autoritatea feroviară norvegiană;
- b. este exploatată în condiții de siguranță și
- c. este întreținută și inspectată pentru a se asigura că funcționează în condiții de siguranță.

Autoritatea feroviară norvegiană poate solicita operatorului instalației pe cablu să apeleze la o terță parte independentă sau la producătorul instalației pe cablu pentru a documenta faptul că instalația pe cablu îndeplinește cerința privind un nivel de siguranță acceptabil prevăzută la al doilea paragraf.

Articolul 2-3. Notificarea construirii unei instalații pe cablu are următoarea formulare:

O notificare privind construirea unei instalații pe cablu trebuie transmisă Autorității feroviare norvegiene, astfel încât să putem furniza orientări cu privire la cerințele regulamentului.

Articolul 2-4. Cerințele privind autorizația de funcționare și solicitarea unei autorizații de funcționare au următoarea formulare:

Pentru a pune în funcțiune o instalație pe cablu, este necesară o autorizație de funcționare. Înainte de punerea în funcțiune a instalațiilor pe cablu, Autoritatea feroviară norvegiană trebuie să emită o autorizație de funcționare după ce solicitantul a documentat faptul că instalațiile pe cablu îndeplinesc cerințele tehnice și operaționale.

O cerere de autorizație de funcționare trebuie depusă la Autoritatea feroviară norvegiană respectând un formular prestabilit. Cererea de acordare a unei autorizații de funcționare trebuie să includă cel puțin:

- a) documentația tehnică;
- b) părțile relevante ale sistemului de management al siguranței;
- c) documentația privind asigurarea și garantarea;
- d) certificatul de finalizare sau autorizația de utilizare temporară în conformitate cu articolul 21-10 din Legea privind planificarea și construcțiile;

Pentru cererile de acordare a unei noi autorizații de funcționare după modificarea instalației pe cablu, cererea trebuie să includă documentația tehnică și părțile relevante ale sistemului de management al siguranței. Documentele menționate la literele (c) și (d) trebuie prezentate dacă sunt relevante pentru modificare.

Documentația tehnică trebuie să fie redactată în limba norvegiană, suedeză, daneză sau engleză.

Cererea privind autorizația de funcționare este evaluată cât mai curând posibil și nu mai târziu de patru săptămâni de la data la care toate informațiile necesare au fost transmise Autorității feroviare norvegiene.

Pentru a obține o autorizație de funcționare, instalațiile pe cablu destinate transportului de mărfuri trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în capitolul 5.

Pentru a obține o autorizație de funcționare, macaralele funiculare trebuie să îndeplinească

cerințele prevăzute în capitolul 6.

Articolul 2-4 a nou. Cerințe privind instalațiile pe cablu noi

O instalație pe cablu nouă trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2016/424. O instalație pe cablu asamblată din componente uzate este, de asemenea, considerată o instalație pe cablu nouă.

Articolul 2-4 b nou. Cerințe privind repornirea unei instalații pe cablu

Pentru o instalație pe cablu existentă se poate obține o nouă autorizație de funcționare. Instalația pe cablu trebuie să respecte documentația inițială pentru instalația pe cablu și pentru orice modificare, care a fost raportată și prelucrată de Autoritatea feroviară norvegiană. Instalația pe cablu trebuie să fie întreținută și să funcționeze în condiții de siguranță.

Modificările care nu au fost prelucrate de Autoritatea feroviară norvegiană sunt revizuite în legătură cu cererea și în conformitate cu normele regulamentului privind modificările instalațiilor pe cablu.

În cazul în care autorizația de funcționare a expirat și cererea este depusă la mai mult de un an de la expirare, solicitantul trebuie să dovedească faptul că instalația pe cablu respectă Regulamentul (UE) 2016/424. Pentru instalațiile pe cablu care nu sunt conforme cu Regulamentul (UE) 2016/424, solicitantul trebuie să documenteze faptul că instalația pe cablu este construită în conformitate cu standardele europene armonizate sau are un nivel de siguranță echivalent.

Autoritatea feroviară norvegiană poate solicita ca documentația să provină de la o parte terță independentă sau de la producătorul instalației pe cablu.

Articolul 2-4 c nou. Relocarea unei instalații pe cablu

Relocarea unei instalații pe cablu necesită întotdeauna o nouă autorizație de funcționare.

La relocarea unei instalații pe cablu care respectă Regulamentul (UE) 2016/424, instalația pe cablu trebuie să respecte, de asemenea, Regulamentul (UE) 2016/424 după relocare. Instalația pe cablu trebuie să fie întreținută și să funcționeze în condiții de siguranță.

La relocarea unei instalații pe cablu care nu respectă Regulamentul (UE) 2016/424, solicitantul trebuie să documenteze faptul că instalația pe cablu este construită în conformitate cu standardele europene armonizate sau are un nivel de siguranță echivalent. Modificările aduse instalației pe cablu și consecințele generale ale acestora trebuie să fie conforme cu Regulamentul (UE) 2016/424. Instalația pe cablu trebuie să fie întreținută și să funcționeze în condiții de siguranță.

La relocarea unei instalații pe cablu, Autoritatea feroviară norvegiană poate solicita ca documentația să provină de la o parte terță independentă sau de la producătorul instalației pe cablu.

Articolul 2-5 nou. Modificările aduse instalațiilor pe cablu destinate transportului de persoane

În cazul în care o instalație pe cablu urmează să fie modificată, acest lucru trebuie raportat în scris Autorității feroviare norvegiene înainte de începerea modificării.

Autoritatea feroviară norvegiană evaluează dacă modificarea este semnificativă în conformitate cu articolul 2-5 a. Notificarea modificării unei instalații pe cablu trebuie să includă o descriere a modificării planificate, o descriere a componentelor care sunt înlocuite sau adăugate și o evaluare a riscurilor cu considerente privind interfața.

Atunci când se aduc modificări instalațiilor pe cablu care sunt conforme cu Regulamentul (UE) 2016/424, modificările trebuie să fie, de asemenea, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/424.

În cazul modificărilor aduse instalațiilor pe cablu care nu sunt conforme cu Regulamentul (UE) 2016/424, modificarea trebuie să mențină sau să îmbunătățească nivelul de siguranță al

instalației pe cablu.

Autoritatea feroviară norvegiană poate solicita operatorului instalației pe cablu să apeleze la o terță parte independentă sau la producătorul instalației pe cablu pentru a documenta faptul că modificarea menține sau îmbunătățește nivelul de siguranță al instalației pe cablu. Documentația trebuie depusă la Autoritatea feroviară norvegiană.

Articolul 2-5 a nou. Modificarea semnificativă și o nouă cerere de autorizație de funcționare

În cazul în care modificarea instalației pe cablu este semnificativă, modificările și consecințele generale ale acestora trebuie să fie conforme cu Regulamentul (UE) 2016/424.

Atunci când evaluează dacă modificarea este semnificativă, Autoritatea feroviară norvegiană ia în considerare riscul prezentat de modificare.

În cazul unei modificări semnificative, operatorul instalației pe cablu trebuie să solicite o nouă autorizație de funcționare pentru instalația pe cablu după modificare. Instalația pe cablu nu poate fi repusă în funcțiune până când Autoritatea feroviară norvegiană nu emite o nouă autorizație de funcționare în urma modificării.

Articolul 2-13 al treilea paragraf litera (d) are următoarea formulare:

- d. instrucțiuni și proceduri pentru
 - i. funcționarea în condiții de siguranță;
 - ii. inspecție;
 - iii. mentenanță.

Articolul 2-14 al doilea paragraf se modifică după cum urmează:

Instrucțiunile pentru funcționarea, inspecția și întreținerea în condiții de siguranță se pregătesc pe baza orientărilor furnizate de furnizor, în cazul în care acestea sunt disponibile. În cazul în care nu există orientări din partea furnizorului, se respectă un standard recunoscut. Instrucțiunile trebuie să descrie persoana sau persoanele responsabilă(e) cu punerea în aplicare.

Articolul 3-12 al treilea și al patrulea paragraf au următoarea formulare:

Procedurile descriu inspecția periodică corespunzătoare, inclusiv inspecția cablurilor și a structurilor de susținere ale instalației pe cablu. În cazul în care există descrieri ale inspecției și întreținerii de către furnizorul instalației pe cablu, trebuie respectate descrierile furnizorului. În cazul în care nu există descrieri ale inspecției și întreținerii de către furnizorul instalației pe cablu, se respectă un standard recunoscut.

În plus, operatorul instalației pe cablu evaluează necesitatea unor inspecții și întrețineri suplimentare sau a unor intervale mai scurte decât cele recomandate de furnizor sau indicate de standard.

Articolul 3-13 primul paragraf prima teză are următoarea formulare:

În cazul instalațiilor pe cablu destinate transportului de persoane care nu sunt conforme cu Regulamentul (UE) 2016/424, componentele și părțile structurale relevante care sunt supuse unor sarcini de oboseală sau unor tensiuni de oboseală se testează prin încercări nedistructive în conformitate cu standardele recunoscute.