REPÚBLICA FRANCESA

Ministério da Transição Ecológica e da Coesão Territorial

Portaria

relativa aos critérios, aos subcritérios e ao sistema de pontuação para calcular e exibir o índice de sustentabilidade dos televisores

NOR: TRED2023820A

Público interessado: produtores, importadores, distribuidores ou outros participantes no mercado de televisores e vendedores desse equipamento e que utilizem um sítio da Web on-line, uma plataforma ou outro canal de distribuição no âmbito da sua atividade comercial em França.

Assunto: critérios, subcritérios e sistema de pontuação para calcular e exibir o índice de sustentabilidade dos televisores.

Entrada em vigor: o texto entra em vigor 6 meses após a data da sua publicação.

Aviso: esta Portaria estabelece o sistema de pontuação para o índice de sustentabilidade da televisão.

Referências: a presente Portaria pode ser consultada no sítio da Web da Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).]

O Ministro da Transição Ecológica e da Coesão Territorial e o Ministro da Economia, das Finanças e da Soberania Industrial e Digital;

Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/2021 da Comissão, de 1 de outubro de 2019, que estabelece os requisitos de conceção ecológica aplicáveis aos ecrãs eletrónicos nos termos da Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento (CE) n.º 1275/2008 da Comissão e que revoga o Regulamento (CE) n.º 642/2009 da Comissão,

Tendo em conta o Código do Ambiente, nomeadamente o Artigo L. 541-9-2;

Tendo em conta o Decreto n.º de que estabelece regras pormenorizadas para a aplicação do índice de sustentabilidade dos produtos elétricos e eletrónicos, dos seus critérios e método de cálculo,

Decreta pelo presente:

Artigo 1.º

A presente Portaria aplica-se aos televisores que se inserem no âmbito de aplicação do Regulamento de 1 de outubro de 2019, supramencionado.

Artigo 2.º

Nos termos dos Artigos R. 541-210 a R. 541-214 do Código do Ambiente, os critérios, subcritérios e sistema de pontuação aplicáveis aos produtos definidos no Artigo 1.º para o cálculo do índice de sustentabilidade de acordo com o modelo são especificados nos Anexos I, II e III da presente Portaria.

Artigo 3.º

Os produtores ou importadores do equipamento a que se refere o Artigo 1.º devem carregar online os dados referidos no Artigo R.541-236 do Código do Ambiente no portal interministerial único destinado a recolher e disponibilizar informações ao público, a que se refere o Artigo 6.º, n.º 4, do Decreto n.º 2019-1088, de 25 de outubro de 2019, relativo ao sistema de informação e comunicação do Estado e à direção interministerial dos assuntos digitais (www.data.gouv.fr), nos termos da licença aberta para a reutilização de informações públicas a que se refere o artigo D323-2-1 do Código das Relações Públicas, tal como definido no documento disponível em: https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdfque permita a reutilização gratuita desses dados.

Artigo 4.º

A Portaria é revogado, de 29 de dezembro de 2020, no que respeita aos critérios, subcritérios e sistema de pontuação para o cálculo e a visualização do índice de possibilidade de reparação dos televisores.

Para os modelos colocados no mercado antes da entrada em vigor da presente portaria e que já não sejam comercializados a partir dessa data, o índice de possibilidade de reparação deve ser apresentado até à última unidade do modelo vendido.

Artigo 5.º

As disposições da presente Portaria entram em vigor nove meses após a data da sua publicação.

Para os modelos de produtos colocados no mercado após a entrada em vigor da presente decisão, os dados referidos no Artigo 3.º devem ser colocados em linha o mais tardar um mês após a primeira unidade ter sido colocada no mercado.

Para os modelos colocados no mercado antes da entrada em vigor da presente Portaria e que continuam a ser colocados no mercado pelo produtor ou importador, os dados referidos no Artigo 3.º devem ser carregados em linha o mais tardar três meses após a entrada em vigor da presente Portaria.

Artigo 6.º

O Comissário-Geral para o Desenvolvimento Sustentável e o Diretor-Geral da Concorrência, dos Consumidores e do Controlo da Fraude são responsáveis pela aplicação do presente decreto, que será publicado no *Jornal Oficial* da República Francesa.

Anexo I

Definições aplicáveis aos anexos

- (1) «Atualização da segurança»: uma atualização do sistema operativo, incluindo as correções de segurança, se for caso disso, para um determinado dispositivo, cujo principal objetivo seja reforçar a segurança do dispositivo;
- (2) «Atualização corretiva»: uma atualização do sistema operativo, incluindo correções, cujo objetivo seja corrigir erros, erros ou anomalias no sistema operativo;

Anexo II

Critérios da Família A — Possibilidade de reparação

CRITÉRIO N.º 1 - DOCUMENTAÇÃO

Subcritério 1.1. Compromisso do produtor relativamente ao período de disponibilização da

documentação técnica

,			ına B				oluna C	
			adores			Cons	sumido	res
	Anos	s de dis	ponibil	idade	Aı	nos de o	disponi	bilidade
	0	7	9	11	0	7	9	11
	a	a	a	ou	a	a	a	ou mais
	6	8	10	mai	6	8	10	
				S				
Tipo de documentação	N	úmero	de pon	tos		Núme	o de po	ontos
Identificação inequívoca do produto	0	7	9	11	0	7	9	11
Esquema de desmontagem ou vista explodida	0	7	9	11	0	7	9	11
Esquema de cablagem e ligação	0	7	9	11	0	7	9	11
Esquemas de placas eletrónicas	0	7	9	11	0	7	9	11
Lista de material de reparação e de ensaio necessário	0	7	9	11	0	7	9	11
Manual técnico para instruções de reparação	0	7	9	11	0	7	9	11
Códigos de erros e de diagnóstico	0	7	9	11	0	7	9	11
Informações sobre componentes e diagnóstico	0	7	9	11	0	7	9	11
Instruções de software (incluindo reinicialização)	0	7	9	11	0	7	9	11
Acesso a incidentes sinalizados e registados no	0	7	9	11	0	7	9	11
equipamento								
Boletins técnicos	0	7	9	11	0	7	9	11

Os pontos são atribuídos com base nas seguintes condições cumulativas:

- o acesso às informações em causa é feito direta e gratuitamente;
- os procedimentos de acesso à documentação devem ser especificados de forma legível e compreensível e transmitidos no prazo de 7 dias úteis a qualquer pessoa que o solicite.

O número máximo de pontos é de 242. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/242) x 10

Subcritério 1.2. Apoio ao consumidor para diagnóstico e reparação.

O presente subcritério divide-se em dois aspetos:

a) O compromisso do produtor com a disponibilização de informações específicas para o consumidor

	Coluna C Consumidores	
Disponibilidade de informações específicas	não	sim
Número de pontos	0	1

O termo

«informações específicas» abrange, ao mesmo tempo, documentação que apresenta um quadro específico para a autorreparação, informações sobre o acesso a oficinas de reparação profissionais, bem como informações que permitam a deteção de falhas e ações necessárias de uma forma compreensível para o consumidor. O fornecimento de todas estas informações permite atribuir o ponto.

O ponto é atribuído com base nas seguintes condições cumulativas:

- o acesso às informações em causa é feito direta e gratuitamente;
- os procedimentos de acesso à documentação devem ser especificados de forma legível e compreensível e transmitidos no prazo de 7 dias úteis a qualquer pessoa que o solicite.
- b) Assistência à distância gratuita

	Coluna C Cor	nsumidores	
Tipo de assistência à distância gratuita	Não existem	Assistência remota ao diagnóstico	Assistência remota à reparação
Número de pontos	0	2	4

O número máximo de pontos é de 5. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/5) x 10

CRITÉRIO N.º 2 - DESMONTAGEM E ACESSO, FERRAMENTAS, FIXADORES

Subcritério 2.1. Facilidade de desmontagem das peças (lista 2)

	Número	de degraus pa	ra o acesso un	itário à peça
	ND/NA (1)	10 a 11	8 a 9	1 a 7
	ou 12 ou			
	mais			
Peças da lista 2 (peças internas)		Númer	o de pontos	
Barra de LED	0	1	2	3
Fontes de alimentação internas (2)	0	1	2	3
Placa principal	0	1	2	3
Painel	0	1	2	3
Fontes de alimentação externas				

⁽¹⁾ ND/NA = não desmontável ou não acessível individualmente

Para fontes de alimentação internas, o número máximo de pontos é 12. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/12) x 10

Para fontes de alimentação externas, o número máximo de pontos é 9. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/9) x 10

Subcritério 2.2. Ferramentas necessárias para desmontar as peças (lista 2)

	_	Tipo de	e ferramentas	
	ND/NA	Ferramentas	Ferramentas	Sem ferramentas,
		proprietárias	específicas	ferramentas comuns
				(4)
Peças da lista 2		Número	de pontos (5)	
Barra de LED	0	1	2	4
Fontes de alimentação				
externas				
Fontes de alimentação	0	1	2	4
internas (3)				
Placa principal	0	1	2	4
Painel	0	1	2	4

⁽³⁾ Colocar a cinzento em caso de fontes de alimentação externas

Para fontes de alimentação internas, o número máximo de pontos é 16. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/16) x 10

Para fontes de alimentação externas, o número máximo de pontos é 12. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/12) x 10

⁽²⁾ Colocar a cinzento em caso de fontes de alimentação externas

⁽⁴⁾ ou a ferramenta fornecida com a peça sobresselente ou com o produto

⁽⁵⁾ Obter a pior pontuação se estiverem em causa várias ferramentas.

Subcritério 2.3. Características dos fixadores (para a montagem das peças da lista 1 e 2)

		Tipo de fixação)
	Nem amovível	Amovível, não	Amovível e
	nem reutilizável	reutilizável	reutilizável (3)
Peças da lista 1 ou da lista 2		Número de pontos	(4)
Telecomando	0	1	2
Tampa posterior	0	1	2
Módulo de Wi-fi (5)	0	1	2
Módulo de Bluetooth (6)	0	1	2
Recetor de infravermelhos	0	1	2
Altifalantes	0	1	2
Conectores (7)	0	1	2
Barra de LED	0	1	2
Fontes de alimentação internas (8)	0	1	2
Fontes de alimentação externas			
Placa principal	0	1	2
Painel	0	1	2

- (3) Ou fixador fornecido com a peça sobressalente.
- (4) Obter a pior pontuação se estiverem em causa vários parafusos
- (5) A cinzento em caso de ausência
- (6) A cinzento em caso de ausência
- (7) para ligar equipamentos externos (cabo, antena, USB, DVD e Blu-Ray)
- (8) Colocar a cinzento em caso de fontes de alimentação externas

Para fontes de alimentação internas, o número máximo de pontos é 20. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/20) x 10

Para fontes de alimentação externas, o número máximo de pontos é 18. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/18) x 10

CRITÉRIO N.º 3 — DISPONIBILIDADE DAS PEÇAS SOBRESSALENTES Subcritério 3.1. Compromisso do produtor durante o período de disponibilidade das peças da Lista 2

		Со	luna A	A		Col	una B			Col	una C	1		Сс	oluna	D
		Pr	oduto	r		stribu				Repa	rador	es		Cons	sumid	ores
					peça	as sob	ressal	entes								
			nos de				os de				os de			Α		-
	C	lispo	nibilic	lade	d	ispon	ibilida	ıde	di	ispon	ibilid	ade	0 7 a a		nibili	dade
	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0 7 a a		9	11
	a	a	a	ou	a	a	a	ou	a	a	a	ou	a a		a	ou
	6	8	10	mai	6	8	10	mai	6	8	10	mai	6 8		10	mais
				S				S				S				
Peças da lista 2	Νι	ímer	o de p	ontos	Nú	mero	de po	ntos	Nú	mero	de po	ontos	Núme		o de I	ontos
Barra de LED	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11
Fontes de	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11
alimentação																
internas (1)																
Fontes de	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11
alimentação																
externas (2)																
Placa principal	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11
Painel	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11

⁽¹⁾ A cinzento no caso de fontes de energia externas (2) A cinzento no caso de fontes de energia internas O número máximo de pontos é de 176. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/176) x 10

Subcritério 3.2. Compromisso do produtor durante o período de disponibilidade das peças da Lista 1

		Col	una A	L		Col	una B			Col	una C			Co	oluna	D
		Pro	dutor		Di	stribu	idore	s de		Repa	rador	es		Cons	sumid	ores
				peças sobressalentes												
			os de			An	os de			An	os de			A	nos d	e
	d	ispon	ibilid	ade	d	ispon	ibilida	ide	di	ispon	ibilid	ade	dis		nibili	dade
	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11
	a	a	a	ou	a	a	a	ou	a	a	a	ou	a	a	a	ou
	6	8	10	mai	6	8	10	mai	6	8	10	mai	6	8	10	mais
				S				S				S				
Peças da lista 1	Nú	mero	de po	ontos	Nú	mero	de po	ntos	Nú	mero	de po	ontos	N	Númer		ontos
Telecomando	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11
Tampa posterior	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11
Módulo de Wi-fi (3)	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11
Módulo de	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11
Bluetooth (4)																
Recetor de	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11
infravermelhos																
Altifalantes	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11
Conectores (5)	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11	0	7	9	11

⁽³⁾ A cinzento em caso de ausência

O número máximo de pontos é de 264. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/264) x 10

⁽⁴⁾ A ser acinzentado em caso de ausência

⁽⁵⁾ para ligar o equipamento externo (cabo, antena, USB, DVD e Blu-Ray)

Subcritério 3.3. Prazo de entrega das peças da lista 2

	(Colun	a A		(Coluna	a B			Colun	a C			Colu	ına D	
]	Produ	tor		Distr	ibuid	ores (de	R	epara	dores			Consu	midore	es
					١,	peça										
						ressal										
	Dias	de ent	rega	(1)	Dias o	de ent	rega	(1)	Dias	de en	trega	(1)	Di	as de e	ntrega	(1)
	11 e	6	4	1	11 e	6	4	1	11 e	6	4	1	11 e	6	4 a	1 a 3
	mai	a	a	a	mai	a	a	a	mai	a	a	a	mai	a		
	S	10	5	3	S	10	5	3	S	10	5	3	S	10	5	
Peças da lista 2	Núm	ero de	pon	tos	Núme	ero de	pon	tos	Nún	iero d	e pon	tos	N	úmero	de por	ntos
Barra de LED	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Fontes de	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
alimentação																
internas (2)																
Fontes de	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
alimentação																
externas (3)																
Placa principal	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Painel	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3

- (1) Dias úteis a partir do dia da encomenda.
- (2) Colocar a cinzento em caso de fontes de alimentação externas
- (3) Colocar a cinzento em caso de fontes de alimentação internas

Estas disposições não prejudicam as do Artigo L. 441-4 do Código do Consumidor, no que diz respeito à proibição de restringir o acesso de um profissional de reparação às peças sobressalentes.

O número máximo de pontos é de 48. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/48) x 10

Subcritério 3.4. Prazo de entrega das peças da lista 1

	(Colun	a A		(Coluna	a B			Colun	a C			Colı	ına D	
]	Produ	tor		Distr	ibuid	ores (de	R	epara	dores			Consu	midore	es es
						peça										
						ressal										
	Dias	de ent	rega	(1)	Dias o	le ent	rega	(1)	Dias	de en	trega	(1)	Di	as de e	ntrega	(1)
	11 e	6	4	1	11 e	6	4	1	11 e	6	4	1	11 e	6	4 a	1 a 3
	mai	a	a	a	mai	a	a	a	mai	a	a	a	mai	a		
	S	10	5	3	S	10	5	3	S	10	5	3	S	10	5	
Peça da lista 1	Núm	ero de	pon	tos	Núme	ero de	pon	tos	Nún	iero d	e pon	tos	N	úmero	de por	ntos
Telecomando	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Tampa posterior	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Módulo de Wi-fi	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Módulo de	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Bluetooth																
Recetor de	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
infravermelhos																
Altifalantes	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Conectores (4)	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3

⁽¹⁾ Dias úteis a partir do dia da encomenda.

Estas disposições não prejudicam as do Artigo L. 441-4 do Código do Consumidor, no que diz respeito à proibição de restringir o acesso de um profissional de reparação às peças sobressalentes.

O número máximo de pontos é de 72. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/72) x 10

⁽⁴⁾ Para ligar equipamentos externos (cabo, antena, USB, DVD e Blu-Ray)

CRITÉRIO N.º 4 - PREÇO DAS PEÇAS SOBRESSALENTES

Subcritério 4.1. Preço das peças da lista de 2 no rácio do preço do novo produto

A partir da relação descrita na Portaria de XXXX relativa aos métodos de apresentação, à sinalização e aos parâmetros gerais para o cálculo do índice de possibilidade de reparação, o número de pontos obtidos para este critério é determinado da seguinte forma:

resultado da relação for superior a 0,3, número de 0 pontos o resultado da relação for inferior a 0,1, de então o número pontos é 100; se - se o resultado do rácio estiver compreendido entre 0,1 e 0,3, o número de pontos é determinado de acordo

com o seguinte quadro de correspondência:

Rácio	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3
Ponto s	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0

A regra de arredondamento é a seguinte:

- Se o número da terceira casa decimal for inferior a 5, arredondado para a segunda casa decimal inferior.
- Se o número da terceira casa decimal for igual ou superior a 5, arredondado para a segunda casa decimal mais elevada.

O número máximo de pontos é de 100. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/100) x 10

CÁLCULO FINAL

Critérios	Subcritério	Pontuação do subcritério	Coeficiente do subcritério	Pontuação do critério	Pontuação total dos critérios
1. Documentação	1.1. Duração da disponibilidade da documentação técnica-	/10	2	/25	/100
	1,2 Apoio ao consumidor para diagnóstico e reparação	/10	0,5		
2. Desmontagem e acesso,	2.1. Facilidade de desmontagem das peças da lista 2:	/10	1,3	== /25	
ferramentas,	2.2. Ferramentas necessárias (lista 2)	/10	0,6		
lixauores	2.3. Características dos fixadores entre as peças da Lista 1** e da Lista 2	/10	0,6		
3. Disponibilidade	3.1. Período de disponibilidade das peças da lista 2	/10	1,3	/25	
de peças de reposição	3.2. Período de disponibilidade das peças da lista 1	/10	0,6		
	3.3. Prazo de entrega das peças da lista 2	/10	0,3		
	3.4. Prazo de entrega das peças da lista 1	/10	0,3		
4. Preço das peças sobressalentes	4.1. Relação do preço das peças da lista 2 sobre o preço do equipamento novo	/10	2,5	/25	
Pontuação da cap	 pacidade de reparação				/10

Anexo III

Critérios da Família B - Fiabilidade

1. Resistência ao stress e/ou ao desgaste

Subcritério 1.1. Resistência ao stress

Presença de um interruptor que permita desligar-se da rede elétrica.

Situação	não	sim
Número de pontos	0	1

Se o modelo tiver uma característica de segurança do equipamento, o ponto é atribuído.

O número máximo de pontos é de 1. Pontuação do subcritério = (número de pontos obtidos/1) x 10

Subcritério 1.2. Resistência ao desgaste

O presente subcritério divide-se em quatro aspetos.

a) Realizar testes de confiabilidade

Devem ser atribuídos pontos para ensaios realizados em, pelo menos, 5 unidades por quadro ou plataforma, de acordo com uma metodologia claramente definida e documentada para validar a fiabilidade do modelo em causa. Além disso, solicita-se a apresentação de provas de aprovação nos testes. Estes testes complementam os testes realizados a fim de verificar o cumprimento da regulamentação em vigor.

Finalmente, os ensaios devem ser realizados ao nível do equipamento e não ao nível de uma subparte.

Tipo de ensaios realizados	Número de pontos
Não existem	0
Pelo menos um ensaio simples (*)	1
Três testes simples (**)	2
Ensaios de envelhecimento acelerado (***)	4

- (*) Realização de um ensaio dos condicionalismos de temperatura, humidade ou resistência ao choque; pelo menos um ou dois testes realizados.
- (**) Realização de um ensaio para cada um dos condicionalismos de temperatura, humidade e resistência ao choque; ou pelo menos 3 ensaios realizados.
- (***) Pelo menos um ensaio de envelhecimento acelerado do tipo «ALT» ou «HALT», de acordo com a norma CEI 62506:2013

O número máximo de pontos é de 4. Na = (número de pontos obtidos/4) x 10

b) Compromisso com a vida teórica do painel

Os ensaios para determinar o tempo de vida teórico do painel devem ser efetuados de acordo com as normas de fábrica IES LM-80, IES TM-21 e que correspondam a uma utilização normalizada do produto.

Valor de X	Número de pontos
Se X for estritamente inferior a	0
10 000	U
Se X entre 10 000 e 20 000	1
Se X entre 20 000 e 30 000	2
Se X entre 30 000 e 40 000	3
Se X igual ou superior a 40 000	4

X é o número de horas de funcionamento do painel.

O número máximo de pontos é de 4. NB = (número de pontos obtidos/4) x 10

c) Emissão de uma garantia de que o painel não será marcado

Situação	não	sim
Número de pontos	0	1

Os pontos são atribuídos se a garantia for gratuita para o consumidor, durante um período de, pelo menos, 4 anos. Os pontos máximos são atribuídos se o televisor tiver tecnologia que impeça a marcação do painel.

- O número máximo de pontos é de 1. Nc = (número de pontos obtidos/1) x 10
- d) Emissão de uma garantia para pixels defeituosos

Situação	não	sim
Número de pontos	0	1

Os pontos são atribuídos se a garantia for gratuita para o consumidor e tiver por base sobre a norma internacional ISO 13406-02.

O número máximo de pontos é de 1. Nd = (número de pontos obtidos/1) x 10

A pontuação para o subcritério 1.2 é obtida através do seguinte cálculo. Pontuação do subcritério = (Na x 4 + Nb x 5 + Nc x 0,5 + Nd x 0,5)/10

2. Manutenção (incluindo software) e assistência

Subcritério 2.1. Manutenção

O presente subcritério divide-se em quatro aspetos.

a) Acessibilidade do medidor de utilização

Um contador de utilização é um dispositivo de visualização destinado ao consumidor que regista cumulativamente a utilização do produto em número de unidades. A unidade considerada nesta Portaria é o número de horas de funcionamento do equipamento.

Situação	Ausência ou	Difícil acesso (1)	Visível ou facilmente
	inacessibilidade		acessível (2)
Número de pontos	0	1	2

- (1) Difícil de aceder: O consumidor toma conhecimento do valor indicado pelo medidor de uso, ao realizar estritamente mais de três operações.
- (2) Visíveis ou facilmente acessíveis: O consumidor toma conhecimento do valor apresentado pelo medidor de uso, ao realizar três ou menos operações.

Os pontos só são atribuídos se o fabricante ou importador especificar ao consumidor como aceder às informações fornecidas pelo contador de utilização.

O número máximo de pontos é de 2. NA = (número de pontos obtidos/2) x 10

b) Compromisso do Produtor com o fornecimento de segurança do sistema operacional e atualizações corretivas.

Os pontos são atribuídos se as versões mais recentes das atualizações de software forem disponibilizadas gratuitamente ao consumidor durante o período de vigência do compromisso.

Anos de	8 ou menos	Entre 9 e 10	Entre 11 e 12	12 e mais
disponibilidade (1)				
Número de pontos	0	8	10	12

(1) O número de anos de disponibilidade deve ser contado a partir da última unidade colocada no mercado do modelo de equipamento em causa.

O número máximo de pontos é de 12. Nb = (número de pontos obtidos/12) x 10

c) Compromisso do produtor relativamente ao período de disponibilidade do firmware.

Os pontos são atribuídos se a versão mais recente do firmware for disponibilizada gratuitamente ao consumidor durante o período de vigência do compromisso, por todos os meios adequados.

Anos de	8 ou menos	Entre 9 e 10	Entre 11 e 12	12 e mais
disponibilidade (1)				
Número de pontos	0	8	10	12

(1) O número de anos de disponibilidade deve ser contado a partir da última unidade colocada no mercado do modelo de equipamento em causa.

O número máximo de pontos é de 12. Nc = (número de pontos obtidos/12) x 10

d) Possibilidade de reposição de software

Possibilidade de o consumidor repor o software gratuitamente e sem	Impossível	Possível
restrições de acesso a esses serviços		
	Número de ponto)S
Reinicialização do sistema operativo (2)	0	1
Reinicialização de firmware (2)	0	1

O número máximo de pontos é de 2. Nd = (número de pontos obtidos/2) x 10

A pontuação para o subcritério 2.1 é obtida através do seguinte cálculo. Pontuação do subcritério = (Na x 3 + Nb x 2 + Nc x 2 + Nd x 3)/10

Subcritério 2.2. Assistência

O presente subcritério divide-se em três aspetos.

a) Acessibilidade da informação

	Situação			
	Não existem	Informações apresentadas diretamente no dispositivo através de um ecrã nas definições do equipamento	Informações apresentadas diretamente no dispositivo através de um ecrã regular	Informações apresentadas nas definições e através de um ecrã regular
Ações de manutenção	Número de pontos	Número de pontos	Número de pontos	Número de pontos
Não coloque tecido, papel ou outros materiais nos orifícios localizados na	0	1	2	3

parte superior, nas				
laterais ou na parte				
de trás do televisor				
Desligue o	0	1	2	3
televisor após a				
utilização e				
desligue-o em caso				
de um período				
prolongado sem				
utilização (*)				
Guarde	0	1	2	3
cuidadosamente o				
controlo remoto,				
não o exponha ao				
líquido e				
Limpe o ecrã com	0	1	2	3
um pano macio e				
seco depois de				
desligar e desligar				
o televisor, não				
molhar o				
dispositivo e evitar				
sprays e outros				
produtos de				
limpeza				
domésticos nas				
peças de vidro				

(*) Salvo indicação em contrário das instruções de utilização do fabricante.

O número máximo de pontos é de 12. NA = (número de pontos obtidos/12) x 10

b) Qualidade da informação

Para a atribuição de pontos, as informações devem ser específicas do modelo e disponibilizadas pelo fabricante numa aplicação móvel ou no local do fabricante, com indicação da frequência.

	Situação				
	Sem dados	Informação escrita	Informações escritas, complementadas com diagramas explicativos, ou material audiovisual		
Ações de manutenção	Número de pontos	Número de pontos	Número de pontos		
Escolha um bom local para a televisão, em um local limpo, longe de fontes de calor, plantas e solo	0	1	2		
Não coloque tecido, papel ou outros materiais nos orifícios localizados na parte superior, nas laterais ou na parte de trás do televisor	0	1	2		
Desligue o	0	1	2		

televisor após a utilização e			
desligue-o em caso			
de um período			
prolongado sem			
utilização (*)			
Guarde	0	1	2
cuidadosamente o	U	1	²
controlo remoto,			
não o exponha ao			
líquido e verifique			
regularmente o			
estado das baterias			
de controlo remoto			
para evitar a			
corrosão dos			
contactos			_
Limpe o ecrã com	0	1	2
um pano macio e			
seco depois de			
desligar e desligar			
o televisor, não			
molhar o			
dispositivo e evitar			
sprays e outros			
produtos de			
limpeza			
domésticos nas			
peças de vidro			

O número máximo de pontos é de 10. Nb = (número de pontos obtidos/10) x 10

A pontuação para o subcritério 2.2 é obtida através do seguinte cálculo. Pontuação do subcritério = (Na x 3 + Nb x 1)/4 x 10

3. Garantia e processo de qualidade

Subcritério 3.1. Garantia de durabilidade comercial

Determinado pelo consentimento do produtor para o consumidor de uma garantia comercial de durabilidade definida no Artigo L. 217-23 do Código do Consumo, durante um determinado período.

Para a atribuição de pontos, a garantia comercial de durabilidade é gratuita e deve promover a reparação das mercadorias em detrimento da substituição dos produtos em causa. Além disso, presume-se, salvo prova em contrário, que as não conformidades que surjam durante o período de garantia comercial de durabilidade, incluindo bens com elementos digitais, existem no momento da emissão, a menos que essa presunção seja incompatível com a natureza dos bens ou do defeito invocado.

Duração da garantia	Sem garantia	1 ano	3 anos	Mais de 3 anos
(1)				
Número de pontos	0	1	2	3

(1) Duração da garantia de durabilidade comercial a partir do final do período de garantia legalmente exigido.

O número máximo de pontos é de 3. Pontuação do subcritério = (número de pontos obtidos/3) x 10

Subcritério 3.2. Criação de um processo de qualidade

Este critério implica a criação na empresa de um processo de melhoria contínua documentado e demonstrável, a pedido das autoridades públicas em caso de controlo, para aumentar a durabilidade de cada modelo de produto colocado no mercado, através da monitorização e melhoria dos produtos.

Para obter os pontos, o fabricante deve poder apresentar todos os seguintes elementos:

- As avarias são identificadas e monitorizadas pelos serviços técnicos do fabricante ou das suas filiais Estatísticas de apoio;
- Que estas deficiências são documentadas através de relatórios estruturados e sistemáticos aos serviços centrais (Técnica/Qualidade/I&D);
- Considerando que estes relatórios são apoiados e tratados pelos serviços de I & D com alterações concretas dos produtos, a fim de os melhorar constantemente e aumentar a sua fiabilidade e durabilidade;
- Considerando que as alterações introduzidas são depois rastreadas e os seus impactos medidos estatisticamente para demonstrar a eficácia das melhorias introduzidas.

Implementação de um processo de melhoria contínua	Ausência	Presença
Número de pontos	0	1

O número máximo de pontos é de 1. Pontuação do subcritério = (número de pontos obtidos/1) x 10

4. Cálculo final

	do subcritério	Coeficiente do subcritério	Pontuaçã o do critério	Pontuação total dos critérios
1.1. Resistência ao stress-	/10	0,5	/50	/100
1.2 Resistência ao desgaste	/10	4,5		
2.1. Manutenção (incluindo software)	/10	2,4	/40	
2.2. Assistência	/10	1,6		
3.1. Duração da garantia de durabilidade comercial	/10	0,75	/10	
3.2. Implementação de um processo de melhoria contínua	/10	0,25		
	1.2 Resistência ao desgaste 2.1. Manutenção (incluindo software) 2.2. Assistência 3.1. Duração da garantia de durabilidade comercial 3.2. Implementação de um processo de	1.2 Resistência ao desgaste —/10 2.1. Manutenção (incluindo software) —/10 2.2. Assistência —/10 3.1. Duração da garantia de durabilidade comercial —/10 3.2. Implementação de um processo de melhoria contínua	1.2 Resistência ao desgaste —/10 4,5 2.1. Manutenção (incluindo software) —/10 2,4 2.2. Assistência —/10 1,6 3.1. Duração da garantia de durabilidade comercial —/10 0,75 3.2. Implementação de um processo de melhoria contínua —/10 0,25	1.2 Resistência ao desgaste 2.1. Manutenção (incluindo software) 2.2. Assistência 3.1. Duração da garantia de durabilidade comercial 3.2. Implementação de um processo de melhoria contínua

<mark>Feito em</mark>

O Ministro da Transição Ecológica e da Coesão Territorial, Por e em nome do Ministro: Comissário-Geral do Desenvolvimento Sustentável T. LESUEUR

> O Ministro da Economia, das Finanças e da Recuperação, Por e em nome do Ministro: Diretor-Geral da Concorrência, dos Consumidores e da Prevenção da Fraude, S. LACOCHE